

Spécifications



La photo est représentative



Eaton MBP11KIG2

Bypass de maintenance Eaton MBP Gen2 pour remplacement du produit sans coupure (Hot-Swap), 11000 VA, Entrée : bornier, Sorties : (4) C39, bornier, Kit de montage en rack inclus

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
NUMÉRO DE CATALOGUE	MBP11KIG2
CODE DE MODÈLE	Eaton HotSwap MBP 11000i G2
EAN	3553340684753
LONGUEUR DU PRODUIT	130 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	285 mm
POIDS DU PRODUIT	4.6 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr RCM



Powering Business Worldwide

Spécifications du produit

FORME	rack/tour
TAILLE DU RACK	3U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
CONTENU DU COLIS	• Bypass de maintenance • Kit de montage en rack • Guide de démarrage rapide
TYPE D'ACCESSOIRES	Bypass
UTILISÉ AVEC	9PX Gen2 (8/11KVA) / 9SX Gen2 (8/11KVA)
PRISE	(4) C39
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104°F)

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9PX Gen2 Hotswap MBP Advanced user guide - EN
-------------------	---

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

