

A5E



Ajouter l'alimentation par Ethernet (PoE) à votre système

L'injecteur PoE Snom A5E permet d'ajouter une alimentation électrique via Power over Ethernet (PoE). Il suffit de brancher le câble réseau dans l'entrée du Snom A5E puis le raccorder au téléphone à l'aide d'un second câble réseau (non inclus). ADès que vous branchez le Snom A5E sur une prise de

courant, votre appareil Snom est alimenté en électricité. Puisque le Snom A5E offre une alimentation jusqu'à la classe PoE 3, vous pouvez connecter n'importe quel appareil Snom qui consomme de l'énergie via PoE.

Informations générales

- Information produit
 - 1 × Injecteur PoE | blanc | PN 00004679¹

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - 150 mm × 68 mm × 76 mm
- Poids (environ) : 291 g

Indicateurs

- Indicateur de status : 1 DEL verte

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation ¹
 - Tension d'entrée
 - UE et Royaume-Uni , AU : 220 - 250 V AC , 50 - 60 Hz
 - Etats-Unis : 100 - 125 V AC , 50 - 60 Hz
 - Consommation d'énergie en mode inactif 2,0 W
 - Consommation d'énergie à plein régime 21,0 W
- Interfaces câblées
 - Connectivité réseau (LAN) : 2 prises RJ45 (8P8C)
 - Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s
 - IEEE 802.3af, classe 0 - 3
 - Tension de sortie : 44 - 57 V DC
 - Puissance de sortie : 15,4 W

- prise AC¹
 - Tension de sortie
 - UE et Royaume-Uni , AU : 220 - 250 V AC
 - Etats-Unis : 100 - 125 V AC
 - Courant de sortie
 - UE : 16 A, Royaume-Uni : 11 A, Etats-Unis , AU : 10 A

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement
 - 0 °C - +35 °C
- Température en veille
 - -10 °C - +45 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - 1 × Injecteur PoE ¹
- Documentation
 - [Guide d'installation rapide](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Téléphone IP de bureau
 - D1xx, D3xx, D7xx, D8xx
- Dispositifs à application spéciale
 - PA1+, SP800
- Stations de base
 - M100 SC, M400, M500, M900, M900 Outdoor
- Téléphones d'hôtellerie
 - HM201, HD30L, HD300, HD1xx, HD3xxW
- Téléphone de conférence
 - C620, C520

Aperçu de la gamme



10 W PSU



A5 (EoS)²



A5E

¹ L'appareil est fourni avec la fiche et/ou la prise de courant adaptée au Pays d'achat.

² Fin de vente (EoS, End of Sale)

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom A5E](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans être obligé d'annoncer ces révisions ou modifications avant ou après coup. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.