

## LigoPTP RapidFire 4-N



Note : Pas noté

**Prix**

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

## LigoPTP RapidFire 4-N

### Très haute performance sans fil

Un système PTP 4.9 GHz avec des performances exceptionnelles qui offre 140 Mbps. Design de qualité et une interface utilisateur simple et conviviale qui rend le RapidFire un appareil idéal pour les liens demandant une grande capacité et performance.

### Inclinaison de l'antenne

L'antenne intégrée a une possibilité de rotation de 45° ce qui augmente la flexibilité de l'installation, particulièrement avantageux dans les zones bruyantes.



**Radio 2.4 GHz**

Une radio 2.4 GHz interne qui permet l'accès à l'interface graphique de l'utilisateur.



**Protection contre les surtensions**


RapidFire a un anti-surtension intégrée et une protection ESD selon les normes IEC et atteint la classe 4 des exigences.



**Deux ports ETH avec sortie PoE**

Equipé de 2 ports Ethernet Gigabit, un avec du PoE. L'appareil est le choix parfait pour les installations video surveillance aussi.

## Système d'exploitation LigoWave



Le système d'exploitation donne accès a un assistant de configuration ce qui rend la configuration de liaison facile et simple. Les outils essentiels comme l'analyseur de spectre, la surveillance du site et d'autres sont inclus.



### Assistant de configuration

Guide l'installateur au cours des phases les plus importantes de configuration.

• [Fiche Technique Constructeur](#)



### Configuration Single Side

Les paramètres de liaison sont automatiquement appliqués aux unités esclaves une fois fixées sur le côté maître.



### Analyseur de spectre

Démonstre le bruit courant sous forme d'ondes et cascades graphiques.

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.